



Blaupunkt BQA120 Quadro Amplifier



4 x 30W Ausgangsleistung. Betriebsspannung 12V. Abmessungen ca. 150x125x40mm. High Pegel und DIN Eingang. 4 Lautsprecherausgänge.



DIN Buchse für Line-In

Eingang / INPUT

High Pegel Eingänge für den direkten Anschluss an die Lautsprecherausgänge des Radios.

| | |
|---------------------|---------------------|
| L-F + Links Front | R-F + Rechts Front |
| Masse | Masse |
| L-R + Rechts Hinten | R-R + Rechts Hinten |



Lautsprecherausgänge

| | | | |
|-----|---------------|-----|--------------|
| R-R | rechts hinten | L-R | links hinten |
| R-F | rechts vorne | L-F | links vorne |

| | |
|---------------|--|
| +12V | +12V Dauerspannung |
| 0V | Masse |
| Schalteingang | mit dem Schaltausgang für elektrische Antennen am Radio verbinden. Der Verstärker geht dann nur an wenn das Radio eingeschaltet ist. |